

D. Cara penggunaan

1. Pastikan keluaran dari trafo 14 – 15 Vdc karena untuk cas aki 12 Vdc diperlukan tegangan 2 – 3V lebih besar dari tegangan aki.
2. Pasang SW (Switch Relay Pemutus) dengan benar
3. Hubungkan aki dan trafo ke kit sesuai petunjuk di wiring diagram, perhatikan polaritas positif (+) dan negatif (-).
4. Setelah terhubung ada dua keadaan yaitu jika tegangan aki anda di bawah 13V maka relay akan ON dan jika tegangan aki anda sudah penuh yaitu diantara 13.5V – 14V maka relay akan tetap OFF. Jika kit tidak ON silahkan tekan saklar push botton sampai LED hijau ON.
5. Rangkaian telah siap, hubungkan cas ke jala-jala PLN
6. Dalam kondisi cas LED hijau akan menyala, dan jika sudah selesai cas LED hijau akan mati.

E. Informasi lebih lanjut

Hubungi kami di :

Hp : 085 88 88 33 589

Email : wayanrentanu@gmail.com

PIN : 54B0C5B1

Web : <http://www.heybali.com>